

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Dílenské světlo SL550 Včetně nabíjecího kabelu USB 7982-70-10

robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovaným povrchem rukojeti
Hlavní světlo se dvěma světelnými funkcemi (50% | 100% světelný výkon)
Intenzita světla: 550 lumenů
Dodatečné světlo na hlavě lampy
Doba svitu: hlavní světlo 100% 2,5 hodiny | 50% 5,5 hodiny
Doba svitu: další světlo 10 hodin
Upevnění: přidržovací magnet na spodní straně rukojeti
Další funkce: rukojeť lampy lze otočit o 120°, lze ji uzamknout v 5 krocích pro flexibilní vyrovnání světla, displej ovládání baterie pomocí 3 zelených LED
Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V | 2600 mA)
Možnost nabíjení: přes micro USB zásuvku, volitelně přes AC / DC napájecí zdroj (110V-240V) nebo adaptér do auta (12-24V)
Rozsah dodávky: USB nabíjecí kabel 150 cm, návod k použití
Hmotnost: 350 g
Celková délka: 34 cm
Délka LED žárovek: 12 cm
odolný proti stříkající vodě IP 54



Pokyny k použití

ZAČÍNÁME

Spínač zapnutí / vypnutí osvětlení se nachází na zadní straně krytu:

Stiskněte 1x: Přídavná dioda na hlavici lampy je zapnuta.

Stiskněte 2x: Přídavná dioda na hlavici lampy je vypnuta. Současně je hlavní světlo zapnuto v režimu 50%.

Stiskněte 3x: Hlavní světlo se rozsvítí v režimu 100%.

Stiskněte 4x: Obě světla jsou vypnuta.

NABÍJENÍ:

Před prvním použitím úplně nabijte dílenskou lampu. Při dlouhém skladování nabíjejte předem.

K dispozici jsou následující možnosti nabíjení:

- Pomocí síťového adaptéru USB v zásuvce
- Prostřednictvím adaptéru na auta USB v zapalovači automobilu
- Kabel USB přes zařízení třetích stran s výstupem USB (např. PC, notebook)

Chcete-li nabít světlo dílenské techniky, vyjměte uzávěr ze zásuvky microUSB na zadní straně světla. Připojte kabel USB k jedné z možností nabíjení uvedených výše a k lampě. Potom připojte napájecí adaptér USB / USB adaptér do elektrické zásuvky / zapalovače cigaret.

KONTROLKY NABITÍ

Pracovní lampa má na zadní straně lampy profesionální indikátor stavu LED. Tímto způsobem lze přečíst aktuální stav nabíjení a zbývající kapacitu nainstalované baterie.

Indikace stavu nabití baterie během nabíjení:

- Tři LED diody jsou zelené: baterie je plně nabitá.
- Tři diody LED blikají zeleně: úroveň nabití mezi 60 a 99%
- Dvě diody LED blikají zeleně: nabíjení mezi 30 a 59%
- Jedna LED dioda bliká zeleně: úroveň nabití mezi 0 a 29%

Zobrazení indikátoru zbývající kapacity baterie během provozu:

- Tři LED diody svítí zeleně: Zbývající kapacita mezi 100 a 67%
- Dvě LED diody svítí zeleně: zbývající kapacita je mezi 66 a 34%
- Jedna LED dioda svítí zeleně: zbývající kapacita mezi 33 a 10%
- Jedna LED dioda bliká zeleně: zbývající kapacita pod 10%

Pracovní lampa je chráněna před přebitím. Proto může zůstat připojena k síti i při úplném nabití baterie.

technická data

Hlavní světlo: LED 5W COB

Dodatečné světlo: LED 3W SMD

Osvětlení: 785 luxů (vzdálenost 0,5 m)

Světelný tok: 550 lumenů 100% /260 lumenů 50%

Kapacita: hlavní světlo 100% 2,5h / 50% 5,5h

Dodatečné světlo 10h

Třída ochrany: IP54

Odolnost proti nárazu: IK07

Materiál pouzdra: plast

Provozní teplota: -20 ° C ... 25 ° C

Teplota při nakládání: 15 ° C ... 25 ° C

Skladovací teplota: -20 ° C ... 30 ° C (≤ 1 rok) -20 ° C ... 45 ° C (≤3 měsíců) -20 ° C ... 60 ° C (≤ 1 měsíc)

Schválení: CE

Hmotnost: 304 g bez baterie / 46,5 g baterie

Dodávka: Kabel Micro USB

Balení: barevný karton